

ICP-MAP0120 Obudowa rozszerzająca MAP

Modular Alarm Platform 5000



Zestaw obudowy rozszerzającej systemu MAP zawiera jedną obudowę rozszerzającą systemu MAP, jeden włącznik zabezpieczający obudowy rozszerzającej systemu MAP, jeden zestaw zamka obudowy systemu MAP i jeden blok zacisków AC systemu MAP. Obudowa rozszerzająca może pomieścić zasilacz 150 W systemu MAP i maksymalnie dwa akumulatory o pojemności 18 Ah lub cztery bramy LSN systemu MAP. Pasuje do przestrzeni montażowej o rozmiarze 48 cm.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	
Niemcy	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Austria	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Polska	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Zespół obudowy
1	Zestaw akcesoriów

- ▶ Odpowiednie dla zasilacza, 2 akumulatorów 18 Ah i 2 bram LSN
- ▶ Umożliwia rozszerzenie systemu MAP

Liczba	Komponent
	• 1 włącznik zabezpieczający obudowy rozszerzającej systemu MAP (ICP-MAP0055) • 1 zespół zacisków AC systemu MAP (ICP-MAP0065) • 1 zestaw kłódki obudowy systemu MAP (ICP-MAP0060)
1	Zestaw montażowy • 7 wkrętów TORQ (M4 x 8 mm, typ A)
1	Dokumentacja — szablon instalacji

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.)	43.6 x 44.3 x 11.2
Masa (g)	780
Materiał	Stal walcowana na zimno, 1,5 mm
Kolor	Biały

Parametry środowiskowe

Klasa ochronna	IP30
Poziom zabezpieczeń	IK06
Klasa środowiskowa	II: EN50130-5, VdS 2110
Wykorzystanie	Wewn.

Informacje do zamówień**ICP-MAP0120 Obudowa rozszerzająca MAP**

Zawiera jedną obudowę rozszerzającą systemu MAP, jeden włącznik zabezpieczający obudowę rozszerzającą systemu MAP, jeden zestaw zamka obudowy systemu MAP i jeden blok zacisków AC systemu MAP.

Numer zamówienia **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Akcesoria**ICP-MAP0025 Płyta montażowa na zawiasach do MAP**

Pasuje do obudowy panelu systemu MAP lub obudowy rozszerzającej systemu MAP i mieści maksymalnie sześć modułów systemu

Numer zamówienia **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Płyta montażowa do modułów opcjonalnych

Płyta montażowa do modułów opcjonalnych, która mieści maksymalnie dwa przetworniki MAP 12 V i płytkę bezpiecznikową lub moduł AT 2000.

Numer zamówienia **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP, EMIL, płyta adaptera

Płyta montażowa do modułów opcjonalnych służy do montażu jednej płytki ISP-PCBA-EMIL i jednego modułu przekaźnika IMS-RM lub jednego transformatora napięcia ICP-MAP0017. Jest także odpowiednia dla wszystkich standardowych modułów akcesoriów z 3 otworami.

Numer zamówienia **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 Włącznik zabez. obudowy rozszerz. do MAP

Pasuje do obudowy rozszerzającej systemu MAP

Numer zamówienia **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Dystrybutor zasilania z bezpiecznikiem

Do monitorowanego zabezpieczenia bezpiecznikowego urządzeń podłączonych do panelu, np. MAP5000, maksymalnie 5 bezpieczników

Numer zamówienia **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Zespół zacisków MAP

Blok zacisków łączący zasilanie sieciowe ze źródłem zasilania centrali MAP 150 W.

Numer zamówienia **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 Zestaw do montażu w szafie typu Rack MAP

Uchwyty i elementy mocujące przygotowujące obudowę rozszerzeń MAP do montażu w szafie typu Rack. Zestaw **nie** zawiera elementów mocujących do montażu w szafie typu Rack.

Numer zamówienia **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 Zestaw klódki obudowy do MAP

Zamek, dwa klucze i dwie plomby do użytku z zestawem obudowy panelu systemu MAP, zestawem obudowy zasilania systemu MAP lub obudową rozszerzającą systemu MAP.

Numer zamówienia **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Reprezentowane przez:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen