

## ICP-MAP0120 MAP Genişleme muhafazası

### Modular Alarm Platform 5000



MAP Genişleme Muhafazası Setinde bir MAP Genişleme Muhafazası, bir MAP Genişleme Muhafaza Dış Müdahale Koruma Anahtarı, bir MAP Muhafaza Klipsi ve bir MAP AC Terminal Bloğu bulunur. Genişleme Muhafazası, MAP Güç Kaynağı 150W ve en çok iki 18 Ah akü veya dört MAP LSN Ağ Geçidi bulundurabilir. 48 cm'lik (19 inç) montaja sığar.

#### Düzenleyici bilgiler

| Bölge     | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri |                                                      |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Avrupa    | CE                                |                                                      |
| Almanya   | VdS                               | G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]              |
|           | VdS                               | G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway] |
| Avusturya | VSOE                              | W 160215/61 E, VSOE Class WS                         |
|           | VSOE                              | W 160215/62 E, VSOE Class WS                         |
| Polonya   | TECHOM                            | 03-16-o [ICP-MAP5000]                                |

#### Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Muhafaza tertibatı                                                                                                                      |
| 1    | Aksesuar paketi <ul style="list-style-type: none"> <li>1 MAP Genişleme Muhafazası Dış Müdahale Koruma Anahtarı (ICP-MAP0055)</li> </ul> |

- Güç kaynağına uygun, 2x 18 Ah akü ve 2x LSN ağ geçidi
- MAP sistemini genişletir

| Adet | Bileşen                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 MAP AC Terminal Bloğu (ICP-MAP0065)</li> <li>1 MAP Muhafaza Klipsi (ICP-MAP0060)</li> </ul> |
| 1    | Donanım paketi <ul style="list-style-type: none"> <li>7 TORQ vidası (M4 x 8 mm, Tip A)</li> </ul>                                    |
| 1    | Belgeler - Kurulum Şablonu                                                                                                           |

#### Teknik özellikler

##### Mekanik

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) | 43.6 x 44.3 x 11.2       |
| gr olarak ağırlık                      | 780                      |
| Malzeme                                | 1,5 mm soğuk hadde çelik |
| Renk                                   | Beyaz                    |

##### Ortam

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Koruma sınıfı     | IP30                    |
| Güvenlik seviyesi | IK06                    |
| Çevre sınıfı      | II: EN50130-5, VdS 2110 |
| Kullanımı         | İç Mekan                |

**Sipariş bilgileri****ICP-MAP0120 MAP Genişleme muhafazası**

Bir MAP Genişleme Muhafazası, bir MAP Genişleme Muhafaza Dış Müdahale Koruma Anahtarı, bir MAP Muhafaza Klipsi ve bir MAP AC Terminal Bloğu içerir.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

**Aksesuarlar****ICP-MAP0025 MAP Menteşeli montaj plakası**

MAP Panel Muhafazası veya MAP Genişleme Muhafazası içine sığar ve en çok altı sistem modülünü bulundurabilir  
Sipariş numarası **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

**ICP-MAP0020 Aksesuar montaj plakası**

Aksesuar montaj plakası, en çok iki MAP 12V Dönüştürücüsü ve bir SIV Sigorta Plakası veya bir AT 2000 modülü bulundurabilir.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

**ICP-MAP0021 MAP EMIL adaptör plakası**

Aksesuar montaj plakası; bir ISP-PCBA-EMIL ve bir röle modülü IMS-RM veya bir gerilim trafosunu ICP-MAP0017 taşıyabilir. Ayrıca tüm 3 delikli standart aksesuar modülleri için de uygundur.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

**ICP-MAP0055 MAP Genişleme muh. dış müd. kor. anah.**

MAP Genişleme Muhafazasına sığar  
Sipariş numarası **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

**SIV 28 Dağıtıcı, sigorta korumalı**

MAP5000 gibi bir panele bağlı cihazların sigorta bağlantılarını izlemek için, en çok 5 sigorta  
Sipariş numarası **SIV 28 | F.01U.500.442**

**ICP-MAP0065 MAP Terminal bloğu**

Kaynak gerilimini MAP güç kaynağı 150W'a bağlamak için kullanılan terminal bloğu.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

**ICP-MAP0035 MAP Muhafazası rafa montaj seti**

Braketler ve sabitleyiciler, raf montajı için MAP Genişleme Muhafazasını hazırlamak amacıyla kullanılır. Rafa montaj için kullanılan sabitleyiciler dahil **değildir**.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

**ICP-MAP0060 MAP Muhafaza klipsi**

Klips, iki anahtar ve iki garanti mührü; MAP Panel Muhafazası, MAP Güç Muhafazası veya MAP Genişleme Muhafazasında kullanım için.  
Sipariş numarası **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen