

NDA-7051-CA Kabelkanaladapter M25 für NDM-770*, 5x



Der Rohradapter M25 (3/4") ermöglicht die Verwendung von Installationsrohren (Kabelkanäle). Der Rohradapter ist kompatibel mit FLEXIDOME multi 7000i und FLEXIDOME multi 7000i IR:

- NDM-7702-A
- NDM-7703-A
- NDM-7702-AL
- NDM-7703-AL

Er kann direkt in den dafür vorgesehenen Bereich in der mit der Kamera gelieferten Montageplatte platziert werden. Das Paket enthält fünf Stück, um fünf Kameras zu tragen.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
5	Rohradapter M25, einschließlich TR20-Schraube

Technische Daten

Mechanisch	
Abmessungen (H x B x T) pro Stück	45,5 x 56,1 x 73,3 mm (1,8 x 2,2 x 2,9 in.)
Gewicht pro Stück	4,5 g
Farbe	Weiß (RAL9003)

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com

- ▶ M25 (3/4") ermöglicht Rohrinstallationen
- ▶ Kompatibel mit FLEXIDOME multi 7000i und FLEXIDOME multi 7000i IR

Mechanisch

Gehäuse	Kunststoff
Rohr	3/4-Zoll NPT (M25) Rohrseitenzugang

Bestellinformationen

NDA-7051-CA Kabelkanaladapter M25 für NDM-770*, 5x

Rohradapter für FLEXIDOME multi 7000i und FLEXIDOME multi 7000i IR, 5 Stück

Bestellnummer **NDA-7051-CA** | **F.01U.394.257**