

PRA-LSCRF Licença de gravação e encam. de chamada PRAESENSA



- ▶ Licença para gravar chamadas para reprodução automática para zonas anteriormente ocupadas
- ▶ Deslocamento temporal para supressão de feedback acústico ao gravar uma chamada com transmissão atrasada
- ▶ Gravação e encaminhamento de até oito chamadas simultaneamente
- ▶ Armazenamento de até 30 minutos de chamadas

Uma licença de software PRA-LSCRF pode ser instalada por controlador de sistema para permitir o acúmulo e o deslocamento temporal das chamadas no sistema PRAESENSA.

O empilhamento de chamadas registra o discurso ao vivo em chamadas deslocadas no tempo, chamadas empilhadas e chamadas empilhadas no tempo. Em seguida, o discurso ao vivo gravado pode ser reproduzido. A reprodução de uma chamada pode começar enquanto a mensagem ainda está sendo gravada. Você pode armazenar até 30 minutos de fala ao vivo.

As chamadas com deslocamento temporal evitam o feedback de áudio quando a estação de chamada e os alto-falantes estão localizados na mesma zona. O deslocamento temporal também possibilita evitar comunicados errados ou estranhos. Após o comunicado, um usuário tem dois segundos para cancelar a transmissão da chamada antes de ser reproduzida. Você pode configurar uma chave de extensão em uma estação de chamada para cancelar a última transmissão iniciada (Cancelar Última) ou cancelar todas as reproduções de transmissão (Cancelar Tudo) de chamadas deslocadas no tempo, chamadas empilhadas e chamadas empilhadas deslocadas no tempo.

Funções

- Gravar o discurso ao vivo de chamadas deslocadas no tempo, chamadas empilhadas e chamadas empilhadas deslocadas no tempo.
- Aguardar até que todas as zonas sejam livres para fornecer a chamada ou reproduzir a chamada assim que cada zona ficar disponível.
- Gravar no máximo 30 minutos de fala ao vivo.

- Evitar a possibilidade de obter feedback de áudio quando as chamadas forem deslocadas no tempo.
- Dentro de dois segundos após parar a chamada, cancelar a transmissão de um comunicado errado ou não interpretado de uma chamada deslocada no tempo ou chamada acumulada no tempo antes de ser reproduzida.
- Cancelar uma chamada durante a transmissão.

Especificações para arquitetos e engenheiros

A licença permitirá a gravação e o encaminhamento de chamada por um controlador do sistema. Será possível gravar até 30 minutos de chamadas, cada uma com duração máxima de 1.200 segundos. Uma licença pode ser instalada por controlador e será possível instalar uma licença por controlador em espera para redundância. Se as zonas ou as zonas pretendidas estiverem ocupadas ou se a chamada for interrompida por outra chamada de maior prioridade, a chamada será gravada e reproduzida posteriormente. Será configurável reproduzir uma chamada para todas as zonas ao mesmo tempo ou com cada zona individualmente assim que essa zona ficar disponível novamente.

Uma opção de deslocamento temporal evitará a possibilidade de feedback de áudio. Com o deslocamento temporal, será possível cancelar a transmissão de um comunicado errado ou estranho antes de ser reproduzido. Dentro de um intervalo de tempo de dois segundos, será possível cancelar uma chamada deslocada no tempo empilhada sem transmiti-la. Ainda será possível cancelar uma chamada durante a transmissão. Uma chave de extensão em uma estação de chamada pode ser configurada para cancelar a última transmissão

iniciada (Cancelar Última) ou cancelar todas as reproduções de transmissão (Cancelar Tudo) de uma chamada deslocada no tempo, chamadas empilhadas e chamadas empilhadas deslocadas no tempo. A gravação e o encaminhamento de chamada de licença serão usados com os controladores do sistema Bosch PRAESENSA, PRA-SCL ou PRA-SCS. A licença para gravação e encaminhamento de chamada será uma Bosch PRA-LSCRF.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	E-mail com informações de ativação de licença.

Especificações técnicas

Dispositivos de suporte	PRA-SCL / PRA-SCS
Número de licenças necessárias por controlador de serviço	1
Número de licenças necessárias por controlador em espera	1
Número de gravadores disponíveis por controlador	8
Número de reprodutores disponíveis por controlador	8
Duração máxima de uma chamada gravada	1.200 segundos (20 minutos)
Duração máxima da gravação	30 minutos
Hora de cancelar uma chamada deslocada no tempo para evitar a reprodução da transmissão	2 segundos após o fim da chamada original
Momento para cancelar uma reprodução da transmissão	A qualquer momento durante a transmissão

Informações sobre pedidos

PRA-LSCRF Licença de gravação e encam. de chamada

A licença de software PRA-LSCRF possibilita o empilhamento e o deslocamento temporal das chamadas no sistema PRAESENSA. Ela pode ser instalada no PRA-SCL ou no PRA-SCS.

Número do pedido **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com