

## PSP-D00099 Cache 19" 5HE PRAESENSA



Le cache PSP-D00099 19" 5HE est d'une hauteur de 5U. Vous pouvez l'utiliser pour installer un pupitre d'appel PRAESENSA et des extensions de pupitre d'appel dans un rack 19 pouces.

Le cache de rack métallique robuste offre des positions de montage pour :

- Pupitre d'appel mural LCD A PRA-CSLW
- Jusqu'à deux extensions de pupitre d'appel PRA-CSE
- Support de microphone.

Un second cache peut être utilisé pour installer d'autres extensions de pupitre d'appel. Des volets peuvent couvrir des positions inutilisées.

### Fonctions

- Facilite l'installation d'un pupitre d'appel mural LCD PRA-CSLW et d'une extension de pupitre d'appel PRA-CSE dans un rack 19 pouces.
- Il n'est pas nécessaire de retirer les supports du pupitre d'appel et des extensions.
- Les câbles réseau et d'interconnexion restent accessibles après l'installation.
- Les volets recouvrent les positions inutilisées.

- ▶ Trois positions de montage pour un pupitre d'appel et pour des extensions de pupitre d'appel
- ▶ Position de montage pour le support de microphone
- ▶ Volets pour les positions inutilisées
- ▶ Interconnexions accessibles
- ▶ Inclut un passage en sonde vers le second cache.

### Composants

Quantité	Composant
1	Cache PSP-D00099 19" 5HE
1	Bande de verrouillage pour montage
3	Volet
24	Vis
1	Passage en sonde RJ12, 450 mm (18 pouces)

### Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) (mm)	221.5 mm x 482.6 mm x 25 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	8.72 in x 19 in x 0.98 in
Poids (kg)	2.30 kg
Poids (lb)	5.07 lb
Matériau	Tôle métallique et acier SECC G3313

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

# PSP-D00099 Cache 19" 5HE

## PRAESENSA

Color (RAL)	RAL 9005 Noir jet
Type de montage	Revêtement par poudre métallique

### Informations de commande

#### PSP-D00099 Cache 19" 5HE

Cache de rack pour pupitre d'appel, hauteur 5U, pour installation dans un équipement 19 pouces.

Numéro de commande **PSP-D00099** | **F.01U.409.424**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)