

RADION-specialitet

www.boschsecurity.se



BOSCH
Invented for life



Trådlös RADION från Bosch erbjuder den räckvidd, skalbarhet och exceptionella batterilivslängd som krävs för att säkerställa tillförlitliga prestanda och överlägsen kvalitet. Avancerad diagnostik och flera alternativ för registrering av enheter gör att installation och underhåll är lätt och kostnadseffektivt. Med ett komplett sortiment av kringutrustning erbjuder RADION flexibilitet för praktiskt taget vilka användningskrav som helst.

Systemöversikt

RADION specialty är en trådlös sändare för sedelklämma med radiofrekvens (RF) som ger dolt skydd för finansiella och kommersiella institutioner. Sändaren för sedelklämman har ett rektangulärt hölje och är utformad för att döljas i kassaapparater och kassalådor.

Sedelklämman är en RADION-specialitet som upptäcker om en sedel tas bort under höljet och överför ett tyst paniklarm för användning i händelse av rånförsök.



- ▶ Upptäcker om sedlar tas bort och sänder ett tyst paniklarm
- ▶ Fungerar upp till 5 år med ett enda AAA-litiumbatteri som kan bytas ut av kunden
- ▶ Smidig design och passar enkelt med de flesta kassaapparater
- ▶ Skjutbar, självlåsande kapsling för enkel installation
- ▶ Övervakning finns för låg batterinivå, sabotage mot kapslingen samt bortbrytningskydd

Funktioner

Övervakning

Batterinivån och enheten övervakas. Övervakningen hjälper till att säkerställa en tillförlitlig drift och skyddar mot oupptäckt serviceförlust på grund av oväntad borttagning från skyddsområdet. Övervakning utförs också med hänsyn till skada för slutanvändaren, extrema temperaturer eller liknande händelser.

Sabotagedetektering

Sedelklämman har funktioner för sabotagedetektering som utformats för att initiera en larmsignal när sedelklämman tas bort med våld från en kassaapparat eller kassalåda.

Sjävlåsande kapsling

Den skjutbara, självlåsande kapslingen är liten och svart för att kunna döljas i kassaapparaten.

Smidig design

Sedelklämman har utformats för att passa i sedelfack i kassaapparater och kan lätt döljas. Sedelklämman passar sedlar i de flesta valutor.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifikat
USA	UL 636 – enheter och system för överfallsalarm

Region	Certifiering
Australien	RCM [RFBT]
USA	UL
	UL UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brasilien	ANATEL 3568-13-1855 [RFBT-A]

Delar som medföljer

Mängd	Komponent
1	Sedelklämma
1	Litiumbatteri (AAA)
1	Utrustningspaket
1	Installationsguide

Tekniska specifikationer

Egenskaper

Mått	48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm (1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)
Sabotagedetektering:	Sänder en sabotagesignal när enheten tas bort från bakstycket eller dras ner från monteringsytan.

Ström

Ström/spänning:	Litiumbatteri 1,5 VDC (AAA)
Batterityp:	AAA
Batterilivslängd:	Upp till 5 år
Frekvens:	433,42 MHz

Miljöspecifikationer

Temperatur:	Funktionsområde: -10 till +49 °C Endast UL: 0 °C till +49 °C (+32 °F till +120 °F) Endast EN 50130-5 klass II: -10 till +40 °C
Miljö	Uppfyller EN50130-5 klass II
Relativ fuktighet:	Upp till 93% icke-kondenserande
Användning:	Avsedd för inomhusbruk

Kompatibilitet

Mottagare	B810 trådlös mottagare (endast kompatibel med RFBT-A)
-----------	---

Beställningsinformation

RFBT-A (433,42 MHz)

För Nord- och Sydamerika
Ordernummer **RFBT-A**

RFBT (433,42 MHz)

För Europa, Afrika och Australien.
Ordernummer **RFBT**

RFBT-CHI (433,42 MHz)

Endast för Kina.
Ordernummer **RFBT-CHI**

Representeras av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com